

■春秋座 照明－１ 照明操作卓、負荷設備配置表■

1. 調光操作卓

丸茂電機製マリオネットスター(1000シーン記憶・5パッチ場面・80本×3段プリセットつき)は、同等機能のデザイナー卓で客席内から遠隔操作できます。  
データ保存はSDカードを使用しています。DMX回線は客席後方に1系統、場内要所に72系統、設置されています。

2. 負荷設備

調光回路数は423、ギャラリーから舞台吊物の手動ボタンに回路を渡しサス5本ボーダー5列・アッパーホリゾントライトを常設する他、舞台床コンセント、客席内にはシーリング2列・フロント・バルコニーがあります。  
また持ち込み対応の電源盤(総計300kVA)も、ギャラリーに設備されています。

負荷設備配置表

		調光回路	直	ND	DMX	電源		
シーリング	1	18	2	2	4			
	2	18	2	2	4			
フロントサイド	下手	36	4	4	8			
	上手	36	4	4	8			
バルコニー	中	10	2	2	2			
	下手	4	1	1	1			
	上手	4	1	1	1			
ギャラリー	3階	下手	64	4	6	12	1φ3W 150A (30kVA) × 2	
		上手	64	4	6	12	1φ3W 150A (30kVA) × 2	
	4階	下手	16	4	2	4	1φ3W 150A(30kVA) × 3	3φ3W 100A(20kVA) × 1
		上手	16	4	2	4	1φ3W 150A(30kVA) × 3	3φ3W 100A(20kVA) × 1
フロア	奥	8						
	下手	24	2		2			
	上手	24	2		2			
	盆中	7	7(ユニット切替直)					
LH	下手+上手	8+8						
FT	下手+上手	3+3						
フロアコンセント盤	下手		2	2	4	1φ3W 150A(30kVA) × 1	3φ4W 100A(30kVA) × 1	
	上手		2	2	4	1φ3W 150A(30kVA) × 1	3φ4W 100A(30kVA) × 1	
オーケストラピット		6						
花道	花道FT用	4						
	鳥屋口	2						
客席後方デザイナー卓用					1			
合計		383	40	36	73	300kVA		

■春秋座 照明－2 常設照明器具■

常設照明器具

		器具名	製造会社	型番	数量	備考	
シーリング	1	2kw 凸	丸茂	LNC2-400-2000W	18		
	2	2kwズーム プロファイル	ロベルジュリア	RJ-710SX	18		
下手フロント		2kw 凸	丸茂	LNC2-400-2000W	12		
		C8 ロング		LNC2-350-1000W	4		
		RIKURI 25°		ECR-25C-750W	16		
	鳥屋口	RIKURI 25°		ECR-25C-750W	2		
上手フロント		2kw 凸	丸茂	LNC2-400-2000W	12		
		C8 ロング		LNC2-350-1000W	4		
		RIKURI 25°		ECR-25C-750W	16		
	花道用	1kwズーム プロファイル		ロベルジュリア	RJ-611SX	6	
		PAR 1N		丸茂	SPHⅢ-1000W-AL	4	
		2kw 凸			LNC2-400-2000W	2	
バルコニー		1kwズーム プロファイル	ロベルジュリア	RJ-611SX	10		
	緞帳用	1.5kw FQ	丸茂	FQH-1500WS1-16RC2	4		
鳥屋口		RIKURI 36°	丸茂	ECR-35C-750W	4		
ピンルーム		3kw クセノンピン	USHIO	XPS-3002SR	2		
		2kw クセノンピン	USHIO	XPS-2009SR	2		
常吊	ポータ	1~3・5	各Bo 8間	丸茂	UHQ-200W12L-4C	1列×8本	1色×48灯
	サス	1~3	1kw フレネル	丸茂	FQH-1000WS1-16RC2	10台	5台2色×3列
		1~3	1kw フレネル		FQH-1000WS1-16RC2	2台	2台1色×3列
		1~3	PAR 1N		SPHⅢ-1000W-AL	3×8	2色2台×3列
		1・2	1kw 凸 ショート		LNC2-250-1000W	2×5	
		3	NEW ロング		MSC-810	6	
		4・5	C8 ロング		LNC2-350-1000W	3×6	
		4・5	RIKURI 25°		ECR-25C-750W	2×9	
		本UH			アッパー4色×9間	QCUⅡ-750W4C-T2	72
	仮設中UH	旧4B	7間半			40	4色×10灯
仮設	ローホリ	4色×1間	丸茂		QC LⅢ-500W8 L-4C	8	4色×18灯
	花道フットライト	埋込型・ガラス付	丸茂	CH-100W12 L-2C	9	2色×54灯	
	提灯	白熱電球		20W	100	指定紋付	
	フットライト	3色×1間	丸茂	LHQ-100W12L-3C	9	3色×36灯	

■春秋座 照明－3 移動用照明器具■

移動用器具

	器具名		製造会社	型番	定吊数	移動用	合計数	備考
フレネル	FQ	1.5 Kw	丸茂	FQH2-805S-1-1500		10	10	バンドア付
		1Kw		FQH-1000WS1-16RC2	36	18	54	
		500W		FQH2-604S-750		12	12	
凸	C8 ロング	1Kw		LNC2-350-1000W	18	6	24	
	C8			LNC2-250-1000W	10		10	
				MSC-810-1000		20	20	
PAR	N/VN/M	1Kw		SPHⅢ-1000W-AL N	24	20	44	
				SPHⅢ-1000W-AL VN		12	12	
				SPHⅢ-1000W-AL M		8	8	
プロファイル	RIKURI (750W)	25°		ECR-25C-750W(旧タイプ)	18	0	18	
		26°		ECR2-26C-750W		20	20	
		36°		ECR2-36C-750W		26	26	
		50°		ECR2-50C-750W		10	10	
		36°		LTE2-36C		20	20	レンズチューブ
		50°		LTE2-50C		10	10	
		19°	LTE2-19C		10	10		
HMI	2.5kw HMI		ARRI	Theater Compact 2500 Fresnel		0	2	バンドア付
				ブラインドシャッター		2	2	シート枠無
				アイリスシャッター		2	2	
エフェクト類	エフェクトスポット	東芝ライテック	EQS-10-2	10	10			
	ディスクマシン		EDM	8	8			
	スパイラルマシン		ESM	4	4			
	先玉 4inch-12inch		OL-4, 6, 8, 10, 12	各6	各6			
	ストロボ	東京舞台照明	KM-14R	4	4	リモコン付		
	スモークマシン	ROSCO	ROSCO-4500	1	1			
		ANTARI	HZ-500	1	1			
その他	スタンド	丸茂	ST2	20	20			
	折スタンド		SK2	20	20			
	ロースタンド		東芝	10	10			
	ハイスタンド(コマ付)		ST3C-9	6	6			
	3連トンボ			10	10			
	ベースプレート(小)		SHB-5	10	10			
	ベースプレート(大)		SHB-10	26	26			
	鉄ハンガー			78	78			
	アルミハンガー			56	56			
	自在ハンガー			20	20			
	8インチバンドア(FQ用)			54	54			
	アイリスシャッター			ETI-F24	20	20		
	DMXワイヤレス		松村	DMX WIRELESS Ⅲ送信機	2	2		
DMX WIRELESS Ⅲ受信機				1	1			

■ 春秋座 照明－４ 延長ケーブル他 ■

延長ケーブル他

種別	規格	長さ	移動用	常置分	合計数	備考
延長ケーブル	20C－20C 20A(3.5mm <sup>2</sup> )	1m	30		30	
		2m	50		50	
		3m	30		30	
		5m	50		50	
		10m	40		40	
	30C－30C 30A(5.5mm <sup>2</sup> )	5m	30		30	
		10m	20		20	
		20m	10		10	
変換	30C－20C 30A(3.5mm <sup>2</sup> ) - 20A(3.5mm <sup>2</sup> )	2m	30		30	
		3m	20		20	
		5m	25	30	55	ギャラリー常置
		10m	30		30	
2又	30C<20C	30A(3.5mm <sup>2</sup> )<20A(3.5mm <sup>2</sup> )	25		25	
	20C<20C	20A(3.5mm <sup>2</sup> )<20A(2.0mm <sup>2</sup> )	48		48	
	30C<30C	30A(3.5mm <sup>2</sup> )<30A(3.5mm <sup>2</sup> )	20		20	
マルチ	ミニC 20A(2.0mm <sup>2</sup> ) 6Ch	20m	6		6	
		14	1		1	
	20A(2.0mm <sup>2</sup> ) 4Ch	20	7		7	
クローレン	ミニC-ミニC	20A -20A	5m			作成中
	2又	20A <20A (L)	30		30	
		20A <20A (S)	20		20	

■ 追加機材 ■

LED

SILVER STAR	SOLAR2ze/ETZ	12 台	3PIN 使用
-------------	--------------	------	---------