

■春秋座 照明－１ 照明操作卓、負荷設備配置表■

1. 調光操作卓

丸茂電機製マリオネットスター(1000シーン記憶・5パッチ場面・80本×3段プリセットつき)は、同等機能のデザイナー卓で客席内から遠隔操作できます。データ保存はSDカードを使用しています。DMX回線は客席後方に1系統、場内要所に72系統、設置されています。

2. 負荷設備

調光回路数は423、ギャラリーから舞台吊物の手動バトンに回路を渡しサス5本ボーダー5列・アッパーホリゾンライトを常設する他、舞台床コンセント、客席内にはシーリング2列・フロント・バルコニーがあります。また持ち込み対応の電源盤(総計300kVA)も、ギャラリーに設備されています。

負荷設備配置表

		調光回路	直回路	ND	DMX	電源		
シーリング	1	18	2	2	4			
	2	18	2	2	4			
フロント サイド	下手	36	4	4	8			
	上手	36	4	4	8			
バルコニー	中	10	2	2	2			
	下手	4	1	1	1			
	上手	4	1	1	1			
ギャラリー	3階	下手	64	4	6	12	1φ3W 150A (30kVA) × 2	
		上手	64	4	6	12	1φ3W 150A (30kVA) × 2	
	4階	下手	16	4	2	4	1φ3W 150A(30kVA) × 3	3φ3W 100A (20kVA) × 1
		上手	16	4	2	4	1φ3W 150A(30kVA) × 3	3φ3W 100A (20kVA) × 1
フロア	奥	8						
	下手	24	2		2			
	上手	24	2		2			
	盆中	7						
LH	下手+上手	8+8						
FT	下手+上手	3+3						
フロアコンセント盤	下手		2	2	4	1φ3W 150A (30kVA) × 1	3φ4W 100A (30kVA) × 1	
	上手		2	2	4	1φ3W 150A (30kVA) × 1	3φ4W 100A (30kVA) × 1	
オーケストラピット		6						
花道	花道FT用	4						
	鳥屋口	2						
客席後方デザイナー卓用					1			
合計		383	40	36	73	300kVA		